Produktinformation

JA-120PC BUS Passiv infrarot Bewegungsmelder mit Kamera 55°

Art-Nr.: JA-120PC / GTIN: 8594052539226 / Marke: Jablotron







Produktinformation

Detektionsart:	PIR
Gerätetyp:	Bewegungsmelder
Serie:	JA-100
Verbindung:	BUS
Abmessungen:	60 x 110 x 55 mm

Dieser Melder von JABLOTRON erkennt die Bewegung von Personen in Gebäuden und ermöglicht eine visuelle Alarmbestätigung. Wenn die Bewegung einer Person erkannt wird, während das System aktiviert ist, nimmt die Kamera Farbfotos auf. Jedes Bild wird in Doppelbelichtung aufgenommen:

- die erste Aufnahme mit niedriger Auflösung (LQ = 320 × 240 Bildpunkte)
- die zweite mit hoher Auflösung (HQ = 640 × 480 Bildpunkte).

Die Kamera ist mit einem sichtbaren Blitz für Aufnahmen bei Dunkelheit ausgestattet. Die Aufnahmen werden im internen Speicher des Melders gespeichert (Mikro-SD-Karte auf der Leiterplatte) und dann an die Zentrale weitergeleitet (Aufnahmen mit niedriger Auflösung). Sie können die Aufnahmen dann mit der F-Link- bzw. J-Link-Software durchsehen (klicken Sie im Ereignisspeicher auf das Ereignis Neues Bild). Die Bilder werden zunächst in niedriger Auflösung (LQ) angezeigt. Wenn Sie auf Details klicken, werden Aufnahmen in hoher Auflösung (HQ) angezeigt. Von der Zentrale aus können sie an einen externen Speicherplatz, eine AES und einen Nutzer gesendet werden. Der Melder kann bei Bedarf Fotos aufnehmen (z. B. zur Bestätigung eines Feueralarms). Dies kann z. B.die Reaktion eines PG-Ausgangs oder durch eine Anforderung, die vom MyJABLOTRON Webdienst gesendet wurde, geschehen. Darüber hinaus kann das Gerät Voralarm-Aufnahmen senden. Wenn dieser Parameter aktiviert ist, wird der Melder Fotos von einem festgelegten Bereich schicken, auch wenn noch kein Alarm ausgelöst wurde (zum Beispiel während der Eingangsverzögerung). Das Niveau der PIR-Fehlalarmbeständigkeit ist in zwei Stufen einstellbar. Die Standardstufe kombiniert eine niedrigere Fehlalarmbeständigkeit mit einer schnellen Reaktion. Die höhere Stufe bietet eine höhere Fehlalarmbeständigkeit, aber die Reaktion des Melders ist langsamer.