Produktinformation

ABUS Secoris Funk-Innensirene, mit Secvest FUAA kompatibel

Art-Nr.: FUSG60110 / GTIN: 4043158140576 / Marke: Abus

UVP 314,34 EUR

228,00 EUR / Stk

Sie sparen 86,34 EUR

inkl. 20% USt. inkl. Versand

Lieferzeit 4 Tage

Anschlüsse:	Spannung
Batteriemenge:	4
Batterietyp:	1,5 V AA Alkaline
Breite:	130 mm
Bruttogewicht:	0.31 kg
Funkfrequenz:	868.6625 MHz
Funkleistung:	10 mW
Gehäusematerial:	PC / ABS
GRS - Batterietyp:	Alkaline
Höhe:	154 mm
Länge:	40 mm
Max. Betriebstemperatur:	40 °C
Max. Luftfeuchtigkeit:	75 %
Max. Reichweite Empfangen (Freifeld):	500 m
Max. Reichweite Senden (Freifeld):	500 m
Min. Betriebstemperatur:	-10 °C
Modulation:	FM
Montageort:	Aufbau
Nettogewicht:	0.218 kg
Sabotageüberwachung:	Ja
Schalldruck:	> 80 dB
Schutzart IP:	34
Spannungsüberwachung:	Ja

Produktinformation

Spannungsversorgung DC:	12 V
Sprache Anleitung:	DE, EN, FR, NK, DK, IT
Sprache Verpackung:	DE, EN, FR, NL, DK, SE, PL, IT, ES
Umweltklasse:	II

Produktbesonderheiten

- Lautstarker Signalgeber (> 80 dB(A)@1m) für den Innenbereich
- Akustische Unterstützung von Zentrale und Funk-Außen-Signalgeber
- Einfache Integration von bis zu 4 Innen-Signalgebern in die Secvest-Zentrale
- Kompatibles Equipment: FUAA50xxx S/W >= v3.01.11, FUMO50010 Funk-Repeater
- Unauffälliges, kompaktes Produktdesign
- Flexible Montage und Nachrüstung mit geringem Aufwand
- Externe Spannungsversorgung optional (6-15 V DC)
- Jamming-Erkennung
- Überwachung der Eingangsspannung
- Repeatbar zur Überbrückung größerer Funkstrecken

Der Secvest Funk-Innen-Signalgeber ist ein optionales Zubehör der Secvest. Als rein akustischer Signalgeber unterstützt er im Alarmfall ¬– mit einem Signalton von mehr als 80 dB Schalldruck – den Funk-Außen-Signalgeber und die Zentrale der Secvest. Der Innen-Signalgeber kann besonders schnell und einfach angeschlossen und in das Secvest-System integriert werden. Das unauffällige Gehäusedesign macht ihn außerdem extrem flexibel im Raum positionierbar. Gleichzeitig eignet er sich hervorragend für den Einsatz in Umgebungen mit hohem ästhetischem Anspruch oder denkmalgeschützten Räumlichkeiten sowie für die Nachrüstung bestehender Systeme, bei denen keine verdrahtete Lösung möglich oder gewollt ist. Signalgeber und Zentrale kommunizieren miteinander auf 868,6625 MHz, einer Funkfrequenz, die speziell für den Security-Bereich reserviert ist. Der Funk-Innen-Signalgeber kann über Batterie oder Netzteil mit Spannung versorgt werden. Beim Einsatz von Batterien beträgt die Lebensdauer ca. zwei Jahre. Der Innen-Signalgeber überwacht die Versorgungs- und Batteriespannung unter Lastbedingungen und meldet Störungen an die Zentrale. **Lieferumfang:** 1 x Secvest Funk-Innen-Signalgeber 4 x Batterie 1 x Quickguide 3 x Schrauben, Dübel 2 x Abdeckung Gehäuseschrauben