Produktinformation

JA-82KR Oasis Alarmzentrale inklusive Funkmodul

Art-Nr.: JA-82KR / GTIN: 8594052535198 / Marke: Jablotron





Produktinformation

Arbeitstemperatur bis:	40 °C
Ausgänge max.:	2
Gehäuseart:	Kunststoff
Meldelinien max.:	50
Verbindung:	Funk und Verkabelt
Abmessungen:	258 × 214 × 77 mm

Die **OASIS Hybrid Alarmanlage** für max. 50 Komponenten konzipiert, davon bis zu 14 Drahtmelder

2 Teilsysteme, 4 Ausgänge, 50 Benutzer - Codes oder RFID- Chips, Speicher für 256 Ereignisse, Speisung 230V, Reservequelle dauerhaft max. 700 mA, Platz für Akku max. 12V / 2,6Ah

EN 50131Grad 2 und VSÖ PS Zertifizierung

Das Herz des Systems ist die Platine der Zentrale JA-82K, welche über 4 Drahteingänge verfügt. Diese Platine kann um weitere Module ergänzt werden:

- **JA-82R** - **Funkmodul ist enthalten**!, mit dessen Hilfe an die Zentrale bis zu 50 drahtlose Peripherien der Reihe JA-8x angemeldet werden können.
- **JA-82C** - Modul mit 10 Drahteingängen, welches die Zentralekapazität auf 14 Drahteingänge erhöhen kann.
- **JA-82Y** - GSM Kommunikator, mit dessen Hilfe die Zentrale Alarmmeldungen an den Benutzer übergibt und mit der Alarmempfangsstelle im GSM-Frequenzbereich kommuniziert. Das Produkt ermöglicht den Fernzugriff aus der Telefontastatur und die Systemverwaltung aus der Anwendung GSMLink.

Die Peripherien können in Sektionen geordnet werden: A, B und C. Die Sektionen werden entwerden bei Teilüberwachung ausgenutzt: scharfgeschaltet A, scharfgeschaltet AB, scharfgeschaltet ABC (geeignet für Wohnräume: A=Nachmittagsüberwachung, AB=Nachtüberwachung und ABC=komplette Überwachung), oder bei Systemaufteilung in 2 unabhängige Teile A und B mit gemeinsamen Teil C: scharfgeschaltet A, scharfgeschaltet B, und falls sowie A als auch B scharfgeschaltet sind, ist auch C scharfgeschaltet (geeignet dort, wo zwei unabhängige Benutzer ihren Sitz haben - Familien, Firmen usw.).

Die Zentrale verfügt über 2 Alarmausgänge: IW = Innenalarm und EW = Außenalarm. Diese Alarmsignale werden auch für die drahtlosen Sirenen gesendet.

In der Zentrale befinden sich 2 programmierbare Ausgänge PGX und PGY mit einstellbarer Funktion. Der Zustand der PG Ausgänge ist nicht nur an den Klemmen, sondern wird auch für die drahtlosen Module UC und AC gesendet.

Das System kann mit Hilfe der Zugangskodes oder der Karten bedient werden (die Zentrale unterscheidet bis zu 50 Benutzer. Zur Bedienung können auch drahtlose Fernbedienungen benutzt werden. Soweit die Zentrale über einen geeigneten Kommunikationsmodul verfügt, kann sie auch via Telefon oder Internet fernbedient werden.

Den Zugangskoden (Karten) können verschiedene Reaktionen zugeordnet werden (z.B. Scharf-/ Unscharfschalten, nur Scharfschalten, Panik usw.). Ist das System aufgeteilt, kann man bestimmen, welcher jeweiliger Kode in welchen Teil des Hauses Zugang ermöglicht.

Produktinformation

Für jeden der fünfzig Benutzer kann ein vierzahliger Zugangskode und eine Zugangskarte programmiert werden. Die Bedienung ist dann entweder via Karte oder Code möglich, oder, falls höhere Sicherheit gefordert wird, kann die Karte zusätzlich noch mit dem Code bestätigt werden.

Das System kann mit Hilfe der Systemtastatur (JA-80F = drahtlose Tastatur, nur mit dem Modul JA-82R, JA-80E = drahtverbundene Tastatur), des angeschlossenen Computers mit der SW OLink, ggf. aus der Ferne via Handy oder Internet programmiert werden.

In der Zentrale befindet sich auch das Netzteil und Platz für den Akku 12V - 2,2 Ah