Produktinformation

Secvest Funk-Universalmodul

Art-Nr.: FUMO50020 / GTIN: 4043158057614 / Marke: Abus







UVP 335,04 EUR

243,60 EUR / Stk

Sie sparen 91,44 EUR

inkl. 20% USt. inkl. Versand

Lieferzeit 4 Tage

Produktinformation

Anschlüsse:	4 x Transistorrelais (NO/NC) max. Schaltleistung 500mA, 24 VDC, R=2 / 1 x RJ12 zur Ansteuerung der Sirene
Anzeige:	10 LEDs
Batterietyp:	6V DC, 1.2Ah
Funkfrequenz:	868
Funkleistung:	10
Gehäusematerial:	ABS
Länge:	42 mm
Leistungsaufnahme:	0.84 W
Max. Notstrom-Laufzeit:	12 h
Max. Reichweite Empfangen (Freifeld):	100 m
Max. Reichweite Empfangen (Gebäude):	30 m
Max. Reichweite Senden (Freifeld):	100 m
Max. Reichweite Senden (Gebäude):	30 m
Modulation:	FM
Nettogewicht:	0.33 kg
Notstromversorgung:	Ja
Sabotageüberwachung:	Ja
Spannungsüberwachung:	Ja
Spannungsversorgung DC:	12 V
Stromaufnahme:	70 mA
VdS Klasse:	ohne
Zonenabschluss:	EOL, CC

Produktbesonderheiten

- Zur Reichweitenvergrößerung von Funkmeldern der Secvest Generation
- Ausgangsmodul mit 4 Ausgängen (Schaltleistung 500 mA)
- Sirenenmodul als Sirenensender/-empfänger nutzbar
- Unterstützt Perimeterwarnung, z. B. beim Einsatz von Außenbewegungsmeldern
- Erweitert verdrahtete Anlagen in Hybridalarmanlagen

Erweiterung des Secvest Funktionsumfangs Das Secvest Funk-Universalmodul ist ein optionales Zubehör für die Secvest. Das Funk-Universalmodul (UVM) kann auch in verdrahtete Anlagen wie die Terxon SX und Terxon MX integriert werden und ermöglicht die Nutzung weiterer Funkkomponenten in Drahtalarmanlagen. Das Modul bietet 6 Hauptfunktionen, die Spannungsversorgung des UVM erfolgt über ein 12 V Netzteil. Das Funk-Universalmodul (UVM) ist nicht mit Rolling Code Komponenten nutzbar. **Repeatermodul (doppelte Reichweite):** Das UVM leitet die Signale von bis zu 8 Komponenten an die Alarmzentrale. Die Funkreichweite wird so nahezu verdoppelt. Hinweis: Kein Repeaten des Funk-Bedienteils FUBE50000, Rolling-Code Komponenten und der Funk-Außensirene FUSG50100 **Ausgangsmodul (z. B. Hausautomation):** Bei programmierten Ereignissen werden bis zu 4 Ausgänge (Schaltungsleistung 500 mA) des UVM aktiviert. **Sende-/Empfangsmodul:** Zusätzlich zu den 4 Ausgängen werden die Alarmeingänge des UVM (1x Alarm, 1x Sabotage) nutzbar gemacht. **Sirenenmodul:** Ein externer Signalgeber (Sirene+Blitzlicht) wird über das UVM mit der Secvest verbunden (eine verdrahtete Sirene funktioniert dann per Funk). **Sirenensender/-empfänger:** Eine Funk-Sirene kann über das UVM in eine verdrahtete Alarmanlage eingebunden werden. **Empfangsmodul:** Mit einem UVM können 8 Funkkomponenten in jede verdrahtete Anlage eingebunden werden. Das UVM

Produktinformation

empfängt die Signale der Funkmelder und steuert die Alarmanlage an. So werden Melder der Secvest in die Terxon Alarmzentrale eingebunden.
Empfohlene Komponenten: Steckernetzteil AZZU10010, Akkupack FU3821 **Lieferumfang:** 1 x Funk-Universalmodul 1 x Montagematerial 1 x Bedienungsanleitung