Produktinformation

JA-154E-AN Funk-Bedienteil mit LCD-Display, anthrazit

Art-Nr.: JA-154E-AN / Marke: Jablotron



Abmessungen:	102 x 145 x 33 mm
Betrieb gemäß:	ERC REC 70-03
Betriebstemperatur:	-10 °C bis +40 °C
Betriebsumgebung:	EN 50131-1 II. Innenräume allgemein
Bitte beachten Sie:	Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Entspricht ebenfalls:	ETSI EN 300 330, ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1
Gewicht:	350 g
Klassifizierung:	Klasse II nach EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3
Kommunikationsbereich:	200 m (offene Fläche)

Produktinformation

Kommunikationsfrequenz:	868,1 MHz, JABLOTRON-Protokoll
Leistungsaufnahme von externem Netzteil:	0,5 W
RFID-Frequenz:	125 kHz
Typische Lebensdauer:	1 - 2 Jahr(e), je nach Einstellung
Stromversorgung:	4 Alkalibatterien AA (LR6), 1,5 V

Dieses bidirektional kommunizierendes Zugangsmodul mit einem LCD-Display, einer Tastatur und einem RFID-Lesegerät von JABLOTRON ist für die Bedienung der Alarmanlage konzipiert.

Produkteigenschaften

- 1 Bediensegment, bei Bedarf Ausstattung mit bis zu 20 JA-192E Bediensegmenten
- Funktion der intelligenten Funkaktivierung: Über den Eingang Smart Radio Wake-up (SRW) wird der Ruhezustands im scharf geschalteten System automatisch während der Eingangsverzögerung beendet.
- Stromversorgung mit Alkalibatterien
- Dem Modul kann eine Adresse zugewiesen werden und es besetzt im JA100-System eine Position.
- Mit dem DE06-12 Netzadapter 12 V/0,5 A kann das Bedienteil mit Strom versorgt werden und es leuchtet immer.