Produktinformation

ABUS Secvest Funk-Bewegungsmelder - Neues Design

Art-Nr.: FUBW50100 / GTIN: 4043158141412 / Marke: Abus







UVP 204,38 EUR

147,60 EUR / Stk

Sie sparen 56,78 EUR

inkl. 20% USt. inkl. Versand

Lieferzeit 4 Tage

Produktinformation

Batteriemenge:	2
Batterietyp:	1,5V AA (LR6)
Detektionsverfahren:	Wärmeerkennung
EN:	Grad 2
Erfassungsbereich Melder (m):	12 m
Funkfrequenz:	868.6625 MHz
Funkleistung:	10 mW
Gehäusematerial:	ABS
Länge:	55 mm
Max. Batterielebensdauer:	2 Jahr(e)
Max. Betriebstemperatur:	55 °C
Max. Luftfeuchtigkeit:	75 %
Max. Reichweite Senden (Freifeld):	100 m
Max. Reichweite Senden (Gebäude):	30 m
Min. Betriebstemperatur:	-10 °C
Modulation:	FM
Nettogewicht:	0.148 kg
Norm:	EN 50131-2-2
Sabotageüberwachung:	Ja
Schutzart IP:	34
Sensortyp:	PIR
Sicherheitsgrad:	2
Spannungsüberwachung:	Ja
Spannungsversorgung DC:	3 V
Sprache Anleitung:	DE, EN
Sprache Verpackung:	DE, EN
Tierimmun:	Nein
Umweltklasse:	II
Zertifizierungen:	EN2

Produktbesonderheiten

- Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder für den Innenbereich
- Detektiert Wärmebewegungen
- In etwa 90°-Öffnungswinkel, ideal für die Eckinstallation
- Erfassungsbereich bis zu 12m
- Vorgefertigte Bohrungen für einfache Eck- oder Wandmontage
- Kabellose Montage
- Leicht zugängliche Batterien
- Verbesserte Performance dank neuem Linsendesign

Produktinformation

- EN 50131 Grad 2 konform

Zuverlässige Detektion durch Passiv-Infrarotlicht (PIR) Der Secvest Funk-Bewegungsmelder ist ein Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder (PIR-Bewegungsmelder). Somit detektiert er Personen im Erfassungsbereich anhand ihres sich bewegenden Körperwärmefelds und meldet unbefugten Zutritt der Alarmzentrale. **Leistungsmerkmale des Melders** Der Öffnungswinkel des Funk-Bewegungsmelders beträgt in etwa 90 Grad. Seine Erfassungsreichweite liegt, je nach Montagehöhe, bei bis zu 12 Metern. Durch das neue kugelförmige Linsendesign (fünf Abstrahlebenen und Doppel-Elementsensor) detektiert der Melder noch zuverlässiger und bietet eine deutlich gleichmäßigere Abdeckung. **Einfache Montage** Der Melder ist ideal geeignet für die Eckinstallation und optimiert für einfache und schnelle Wartung. Für eine möglichst einfache Montage verfügt die mitgelieferte Rückplatte über vorgefertigte Bohrungen für die Eck- oder Wandmontage. Der Melder wird mit AA-Standardbatterien betrieben, die leicht zugänglich sind. **Lieferumfang** 1 x Secvest Funk-Bewegungsmelder 1 x Quick Guide 2 x Batterie 1,5V AA (LR6)