Produktinformation

ABUS Secvest Funk Repeater (zur Reichweitenverlängerung) - ABVERKAUF!

Art-Nr.: FUMO50010 / GTIN: 4043158055535 / Marke: Abus







UVP 238,80 EUR

166,80 EUR

Sie sparen 72,00 EUR

inkl. 20% USt. inkl. Versand

Lieferzeit 4 Tage

Produktinformation

Anschlüsse:	Spannung
Anzeige:	3 LEDs
Art der Eingänge:	Spannung
Batteriemenge:	2
Batterietyp:	1,5V AA Alkaline
Bedienung:	via Zentrale
Breite:	130 mm
Eingänge:	Stromversorgung, USB
Funkalarm-Bandbreite:	20 kHz
Funkfrequenz:	868.6625 MHz
Funkleistung:	10 mW
Gehäusematerial:	ABS
GRS - Batterietyp:	Alkaline
Höhe:	155 mm
Integrierte Sirene:	Nein
Länge:	42 mm
Max. Betriebstemperatur:	55 °C
Max. Luftfeuchtigkeit:	94 %
Max. Notstrom-Laufzeit:	25 h
Max. Reichweite Empfangen (Freifeld):	500 m
Max. Reichweite Empfangen (Gebäude):	30 m
Max. Reichweite Senden (Freifeld):	500 m
Max. Reichweite Senden (Gebäude):	30 m
Min. Betriebstemperatur:	-10 °C
Modulation:	FM
Montageort:	Aufbau
Nettogewicht:	0.274 kg
Netzwerkanschluss LAN:	Nein
Notstromversorgung:	Ja
Sabotageüberwachung:	Ja
Schutzart IP:	34
Sicherheitsgrad:	2
Sicherung:	Ja
Softwarestand:	1.3.2
Spannungsüberwachung:	Ja
Spannungsversorgung DC:	12 V
Sprache Anleitung:	DE,EN,FR,NL,DK,IT
Sprache OSD:	DE,EN,FR,NL,DK,IT

Produktinformation

Stromaufnahme:	50 mA
Übertragungsweg:	Funk
Umweltklasse:	II

Produktbesonderheiten

- Zusatzmodul zur Reichweitenerhöhung und Signalverstärkung von Secvest Funk-Komponenten
- Ermöglicht eine gute Funk-Erreichbarkeit überall im Haus
- Verstärkung aller erhältlichen Secvest Funk-Komponenten bis maximal 10 Komponenten pro Repeater
- Vorkonfiguration der Komponenten, die verstärkt werden sollen, im Menu der Zentrale
- Automatische Übermittlung der konfigurierten Komponenten von der Zentrale an den Repeater
- Integration von maximal 4 Repeatern pro Zentrale möglich
- LEDs zur Anzeige des aktuellen Status und als Indikator für die Signalreichweite
- USB-Connector zur einfachen Durchführung von Updates
- Einheitliches ABUS Design

Erweiterung des Secvest Funktionsumfangs Der Secvest Funk-Repeater ist ein optionales Zusatzmodul für die Secvest Funkalarmanlage. Er kommt insbesondere dann zum Einsatz, sollte die Reichweite eines oder mehrerer Funk-Komponenten zur Zentrale nicht ausreichen. Der Secvest Funk-Repeater erhöht die Signalstärke und damit die Reichweite aller Secvest Funk-Komponenten. Maximal sind 10 Komponenten pro Repeater möglich. Zudem verstärkt der Repeater auch alle in seiner Reichweite befindlichen Fernbedienungen und mobilen Notrufsender. **Komfortable Konfiguration und Installation** Die Funk-Komponenten, die verstärkt werden sollen, können ganz einfach manuell im Menu der Zentrale ausgewählt werden. Die Zentrale übermittelt die dabei vorgenommenen Einstellungen direkt an den Repeater. Der Repeater wird durch ein 12-V-Netzteil mit Strom versorgt und ist im Falle eines Stromausfalls notstromgepuffert. Insgesamt können pro Zentrale 4 Secvest Funk-Repeater integriert werden und so eine gute Funk-Erreichbarkeit überall im Gebäude sichergestellt werden. Hinweis: Der Secvest Funk-Repeater ist nicht kompatibel zur Secvest 2WAY Funkalarmanlage, Terxon Drahtalarmanlage und Secvest Funk-Außensirene FUSG50100. **Lieferumfang:** 1 x Funk Repeater 2 x Batterien 1 x Installationsanleitung 3 x Schraube, Dübel 2 x Abdeckung Gehäuseschrauben