Produktinformation

JA-112J BUS-Panik- oder Wandtaster

Art-Nr.: JA-112J / GTIN: 8594052539882 / Marke: Jablotron



Bus:	Ja
EN50131 Zertifizierung:	Ja
EN50134 Zertifizierung:	Nein
Funk-System:	bidirektional
Gehäuseart:	Kunststoff
Gehäusefarbe:	weiß
Gerätetyp:	Taster + Handsender
KNX:	Nein
Montageart:	Aufbau

Produktinformation

Serie:	JA-100
Sicherheitsgrad EN50131:	2
Spannungsversorgung in V:	12
Stromverbrauch in mA max.:	5
VDS Zertifizierung:	Nein
Verbindung:	Verkabelt
Versorgungsart:	Kabel
VSÖ Zertifizierung:	Ja
Z-Wave:	Nein
Abmessungen:	80 x 80 x 29 mm

Produkteigenschaften:

- verfügt über 2 Tasten und 1 Signal LED, die bei der Aktivierung oder beim Einschalten oder Ausschalten des PG Ausgangs signalisieren kann, dass die Taste gedrückt wurde (leuchtet rot/grün).
- Wählbare Funktion der verzögerten Aktivierung des Panikalarms (wo die Aktivierung durch erneutes Drücken aufgehoben werden kann)
- Die Verzögerung des Panikalarms wird durch eine rot blinkende LED angezeigt.
- Die Taste wird einer Adresse zugeordnet und belegt eine Position im System.