Produktinformation

JA-120Z BUS-Backup-Netzteil für JA-100 Komponenten

Art-Nr.: JA-120Z / GTIN: 8595614110044 / Marke: Jablotron



Abmessungen AJA-JA83PWR Netzteil:	170 x 80 x 65 mm
Abmessungen v. AJA-PLVCPL:	357 x 297 x 105 mm
Bus:	Ja
EN50131 Zertifizierung:	Ja
EN50134 Zertifizierung:	Nein
Funk-System:	bidirektional
Gerätetyp:	Back-Up-Booster
Montageart:	Einbau
Serie:	JA-100

Produktinformation

Sicherheitsgrad EN50131:	2
Spannungsversorgung in V:	12
Stromverbrauch in mA max.:	2
VDS Zertifizierung:	Nein
Verbindung:	BUS
Versorgungsart:	Kabel
VSÖ Zertifizierung:	Ja
Abmessungen Booster Modul:	102 x 66 x 14 mm

Dieser BUS-Verstärker mit Backup wurde speziell für das JABLOTRON 100+ System entwickelt. Zwei galvanisch isolierte Busse stehen für die Signalverbindung zur Verfügung. Die Kabellänge ist für jeden Anschluss auf höchstens 500 Meter begrenzt. Der JA-120Z besetzt eine Position im System. Ein Kunststoffgehäuse ist im Lieferumfang enthalten. Dieses Produkt wird als elektronisches Modul mit Netzteil JA-83PWR angeboten. Wir empfehlen die Installation in einem Kunststoffgehäuse PLV-CP-L. Dieses Produkt ist eine Komponente des Systems JABLOTRON 100+, ist adressierbar und belegt eine Position im System. Produkteigenschaften:

- Ausgangsleistung max. 2 A
- 2 unabhängige BUS-Ausgangs-Anschlussplatinen, jede mit 500 m Bus-Länge
- Die galvanische Trennung der Ausgangsklemmen verarbeitet unterschiedliche Erdpotenziale und die Sicherheitsisolation des Busses.
- Bis zu 3 Verstärker können in Reihe geschaltet werden.
- Backup-Batterie bis zu 18 Ah