Produktinformation

JA-153E Funk-Bedienteil mit Codetastatur und RFID-Lesegerät

Art-Nr.: JA-153E / GTIN: 8594052537802 / Marke: Jablotron





Produktinformation

Bauform:	eckig
Display:	Nein
EN50131 Zertifizierung:	Ja
EN50134 Zertifizierung:	Nein
Funk-System:	bidirektional
Funkfrequenz:	868 MHz
Gehäuseart:	Kunststoff
Gerätetyp:	Bedienteil
Kamera onboard:	Nein
Leistungsaufnahme in W:	1
RFID-Leser integriert:	Ja
RFID-Technik:	125 kHz
Serie:	JA-100
SES Zertifizierung:	Nein
Sicherheitsgrad EN50131:	2
Tastatur:	Ja
VDS Zertifizierung:	Nein
Verbindung:	Funk
Versorgungsart:	Batterie
VSÖ Zertifizierung:	Ja
Abmessungen:	102x98x33mm

Das bidirektionales Funk-Zugangsmodul mit Tastatur und RFID-Lesegerät von JABLOTRON wurde speziell für die Bedienung einer Alarmanlage entwickelt.

Produkteigenschaften

- Bedienung mit Hilfe von Segmenten: 1 Bediensegment, bei Bedarf weitere Ausstattung mit bis zu 20 JA-192E Bediensegmenten
- Funktion der intelligenten Funkaktivierung: Über den Eingang Smart Radio Wake-up (SRW) wird der Ruhezustands im scharf geschalteten System automatisch während der Eingangsverzögerung beendet.
- Stromversorgung mit Alkalibatterien
- Dem Modul kann eine Adresse zugewiesen werden und es besetzt im System eine Position.