Produktinformation

JA-188J Funk-Panik- oder Wandtaster

Art-Nr.: JA-188J / GTIN: 8594052537208 / Marke: Jablotron



Bus:	Nein
Detektionsreichweite in Meter:	300
EN50131 Zertifizierung:	Nein
EN50134 Zertifizierung:	Nein
Funk-System:	bidirektional
Funkfrequenz:	868 MHz
Gehäuseart:	Kunststoff
Gehäusefarbe:	weiß
Gerätetyp:	Taster + Handsender

Produktinformation

Montageart:	Aufbau
Serie:	JA-100
Spannungsversorgung in V:	3,6
Stromverbrauch in mA max.:	1,2
VDS Zertifizierung:	Nein
Verbindung:	Funk
Versorgungsart:	Batterie
VSÖ Zertifizierung:	Ja
Abmessungen:	80 x 80 x 29 mm

Dieser Alarmknopf von JABLOTRON dient hauptsächlich zur drahtlosen Aktivierung des Panik- oder Notalarms. Er kann als Fernbedienung zur Scharf- / Unscharfschaltung des Alarmsystems oder als Fernbedienung für die Steuerung anderer Geräte benutzt werden. Produkteigenschaften:

- Verfügt über einen Sabotagekontakt und überwacht den Ladezustand der Batterie
- Reaktion des Systems auf den Tastendruck ist wählbar. Die eingestellte Basisreaktion ist Panikalarm oder die Scharf- / Unscharfschaltung des Alarmsystems (wählbar). Weitere Reaktionen auf den Tastendruck können im Servicemodus der Zentrale programmiert werden.