Produktinformation

ABUS Funk-Erschütterungsmelder für Secoris & Secvest

Art-Nr.: FUEM60000 / GTIN: 4043158213393 / Marke: Abus

UVP 219,60 EUR

178,80 EUR / Stk

Sie sparen 40,80 EUR

inkl. 20% USt. inkl. Versand

Lieferzeit 4 Tage

Abmessungen:	(BxHxT) 30x118x27 mm
Batterietyp:	3V DC, Li-Batterie Typ CR2
Breite:	30 mm
Detektionsverfahren:	Erschütterungsdetektion
Einstellbare Empfindlichkeit:	Ja
Erfassungsbereich Melder (m):	5 m
Funkfrequenz:	868.6625 MHz
Funkleistung:	10 mW
Gehäusematerial:	ABS
Höhe:	118 mm
Länge:	27 mm
Max. Batterielebensdauer:	2 Jahr(e)
Max. Betriebstemperatur:	55 °C
Max. Luftfeuchtigkeit:	85 %
Max. Reichweite Senden (Freifeld):	100 m
Max. Reichweite Senden (Gebäude):	30 m
Min. Betriebstemperatur:	-10 °C
Modulation:	FM
Montageort:	Auf Erschütterung zu überwachende Flächen
Nettogewicht:	0.046 kg
Sabotageüberwachung:	Ja
Sensortyp:	Piezo Sensor
Sicherheitsgrad:	2

Produktinformation

Spannungsüberwachung:	Ja
Spannungsversorgung DC:	3 V
Statusanzeige:	Ja
Umweltklasse:	II
VdS Klasse:	ohne
Zertifizierungen:	INCERT, NCP

Produkteigenschaften

- Geeignet für die Überwachung von Gegenständen, die nicht bewegt werden sollen, und Wänden
- Verschiedene Empfindlichkeitsstufen einstellbar

Erkennt und meldet Einbruchsversuche Der Secvest Funk-Erschütterungsmelder reagiert auf Vibrationen, die typischerweise bei Einbruchsversuchen (durch z. B. Einschlagen, Bohren, Sägen, Hebeln etc.) entstehen. Diese Erschütterungen werden detektiert und der Funk-Alarmzentrale gemeldet. **Funktionale Detektion und regulierbare Empfindlichkeit** Der Melder erfasst die Vibrationen der Fläche, auf die er montiert wurde. Optimaler Einsatzort des Funk-Erschütterungsmelders sind somit Gegenstände, die nicht bewegt werden sollen (z. B. ein Tresor bzw. wertvolle Gegenstände) oder nicht durchbrochen werden sollen (z. B. Glaswände, Gipswände). Bei diesem Funk-Erschütterungsmelder können Sie zwischen unterschiedlichen Empfindlichkeitsstufen wählen. Außerdem können Sie einstellen, ob der Melder bereits bei der ersten Erschütterung oder erst nach mehreren Vibrationen einen Alarm auslöst. **Lieferumfang** 1 x Funk-Erschütterungsmelder 1 x Batterie 3 V CR2 Li (FU2990)