Produktinformation

JA-155E Jablotron Funk-Bedienteil mit LCD-Display, Tastatur, RFID weiß

Art-Nr.: JA-155E / GTIN: 8595614128087 / Marke: Jablotron

Kompatibel mit:	JA-103K, JA-107K
RFID-Frequenz:	125 kHz
Stromverbrauch im Standby-Modus:	245 µA
Spannungsversorgung:	4x AA (LR6) 1,5V
Stromverbrauch max.:	115 mA
Länge x Breite x Höhe:	110 x 136 x 33 mm

Kontrolle und Anzeige mit dem JA-155E Drahtlosen Vier-Segment-Bedienteil Das JA-155E Drahtlose Vier-Segment-Bedienteil von Jablotron ist ein unverzichtbares Element Ihres Sicherheitssystems. Als drahtlose Komponente bietet es maximale Flexibilität bei der Installation und ermöglicht eine komfortable Steuerung sowie die Anzeige des Systemstatus. Dank des integrierten RFID-Lesegeräts können Sie Ihr System mühelos mit RFID-Tags oder -Karten authentifizieren. **Produktmerkmale:**

- Kabellose Installation: Ermöglicht eine einfache und flexible Installation ohne Verkabelung
- Integriertes RFID-Lesegerät: Authentifizierung und Steuerung des Systems mit RFID-Tags oder -Karten für maximale Sicherheit und Komfort
- Umfassende Kompatibilität: Kompatibel mit den Steuerzentralen JA-102K, JA-103K und JA-107K für eine nahtlose Integration in Ihr bestehendes System